DATENBLATT

19“ 1HE Steckdosenleiste,12 x C13 ohne Schalter, Zuleitung C14

Beschreibung

19" 1HE Steckdosenleiste im Aluminiumprofil
Ausgänge 12 x IEC C13
Mit Überlastschutz 10 A
Mit erhöhtem Personenschutz gegen elektrischen Schlag
Zuleitung 1,8 m H03VV-F 3G 1,5 mm² mit Stecker IEC C14
Farbe Ausgänge schwarz, Gehäuse Aluminium schwarz
Zertifizierungen CE, RoHS

Technische Eigenschaften

Aderquerschnitt	1,50 mm²
Anzahl Phasen	1

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19“ 1HE Steckdosenleiste,12 x C13 ohne Schalter, Zuleitung C14

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Art des Netzanschlusses	C14
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsmaß (standardisiert)	465 mm
FI-Schalter	Nein
Farbe der Zuleitung	schwarz
Gehäuseform	rechteckig
Halogenfrei	Nein
Leitungsschutzschalter	Ja
Lieferumfang	1 x Steckdosenleiste inkl. Befestigungswinkel
Länge der Zuleitung	1,8 m
Max. Anschlussleistung	2500 W
Mit Deckel	Nein
Nennspannung	250 V
Nennstrom	10 A
Netzentstörfilter	Nein
Oberfläche	anodisiert/eloxiert
Schutzart	IP20
Transparent	Nein
Verdrehter Zentraleinsatz	Ja
Verpackung	Polybag im Karton
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Aluminium Aluminium
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	35° °
Überspannungsschutz	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Antibakterielle Behandlung	Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen	Farbe	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Kompatibel mit Amazon Alexa	Kompatibel mit Apple HomeKit	Kompatibel mit Google Assistant	Mit Ein-/Ausschalter	Höhe	RAL-Nummer (ähnlich)
EK631CC.1	19“ 1HE Steckdosenleiste,12 x C13 ohne Schalter, Zuleitung C14	Nein	12	schwarz	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	45 mm	9005

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION